







-  Ultrakompakter tragbarer 12-V-Notstarter in der Multifunktionsausführung etwa für Motorräder, Autos, Wohnmobile oder Bootsmotoren
-  Ausgestattet mit zwei USB-Ausgängen (1A-2,1A) zum Laden (Power Bank) von elektronischen Geräten (Tablets, Smartphones, MP3-Player, Notebooks, Fotoapparate etc.)
-  Zwei (12/19 V) Ausgängen zur Stromversorgung von Laptops und anderen Geräten sowie mit zwei starken LED-Notleuchten
-  Arbeitet mit hoch effizienten Lithiumpolymerzellen für einen kompletten, zügig ablaufenden Aufladevorgang
- ✓ Schutz gegen Umpolung

Geeignet für	Volt	Spezialfunktionen
		   

BATTERIE-LADEGERÄT

Drive 13000 12 V

Zubehör

Startkabel, verschiedene Steckverbinder für mobile Einrichtungen, Zigarettenanzünder und Netzspeisegerät

Technische Daten

Netzspannung	100 - 240 V
Kapazität	12000 mAh
Startspannung	12 V
Startstrom	450 A
USB-Ausgangsspannung	5 V
USB-Ausgangsstrom	1 A / 2,1 A
DC-Ausgangsspannung	12 V
Jack-Ausgangsstrom	10 A / 3,5 A

Logistische Daten

Artikelnummer	1 11 03 0004
EAN-Nummer	4012294214786
Produktgewicht	0,95 kg
Produktmaß (BxTxH)	ca. 17,5 x 7,5 x 3,0 cm